

# TERMÉKADATLAP

## SMART+ WIFI MULTI POWER SOCKET EU

SMART+ MULTI POWER SOCKET EU | WiFi Multi Power Socket dugalj 3 Smart+ EU aljzattal és USB-portokkal



### Alkalmazási területek

- Ha hagyományos eszközöket kell integrálni kompatibilis intelligens otthoni rendszerekbe
- USB-portok áramellátáshoz

### Termékelőnyök

- Smart Multi hálózati dugalj: Elektromos eszközök egyszerű csatlakoztatása okos dugaljon és USB-portokon keresztül
- Kiemelkedő biztonság: Túlterhelés elleni védelem, túlfeszültség elleni védelem
- Energiamérő: figyelemmel kíséri a csatlakoztatott eszközök energiafelhasználását és energiafogyasztását
- A hagyományos elektronikus berendezéseket intelligens otthoni rendszerekbe integrálja
- Lehetővé teszi hagyományos fényforrások és más elektronikus eszközök kapcsolását

### Termékjellemzők

- LEDVANCE SMART+ WiFi alkalmazással (amelyhez legalább Android 4.4 vagy iOS 9.0 szükséges) vagy LEDVANCE SMART+ WiFi távvezérlővel vezérelhető
- Hangvezérléssel vezérelhető: Google Assistant vagy Amazon Alexa
- Okos, 3 kimenetes szabványos dugaljjal és 4 USB-porttal (2-2 db A és C típus)
- Az aljzatok egyenként, az USB-portok pedig egy csoportban vezérelhetők
- Energiamérő
- Ütemezés
- 1,5 m-es tápkábel a flexibilis beépítéshez
- Magas kapcsolási teljesítmény: 3680 W/16 A-ig

## MŰSZAKI ADATOK

### BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges feszültség	230 V
---------------------	-------

### MÉRETEK ÉS SÚLY

Product weight	800,00 g
Hossz	350,0 mm
Szélesség	65 mm
Szélesség (a kerek lámpatestek is)	65 mm
Magasság	40 mm
Magasság (a hengeres lámpatestek is)	40 mm

### Élettartam

Kapcsolási ciklusok száma	100000
---------------------------	--------

### SZÍNEK ÉS ANYAGOK

Termék színe	Fehér
Felépítmény anyaga	Műanyag
Burkolat anyag	Műanyag

### HŐMÉRSÉKLETEK ÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-10...+35 °C
----------------------------------	--------------

### TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Védelmi osztály	I
-----------------	---

### Biztonsági tudnivalók

- Használat után húzza ki azokat a készülékeket a hálózatból, pl. a SMART+ Multi Power Socket dugaljából, amelyek hőt bocsátanak ki, hogy megakadályozza a véletlen bekapcsolást.
- Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
- Ne használja a SMART+ Multi Power Socket dugaljat orvosi berendezésekkel együtt.
- Automatikus megszakítóhoz (max. 16 A) csatlakoztatandó.

### LETÖLTÉSEK

## LETÖLTÉSEK



Declarations of conformity



Installation guide

## LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Gross weight	Volume
4058075594784	Hajtogatott doboz 1	87 mm x 94 mm x 378 mm	899.00 g	3.09 dm <sup>3</sup>
4058075594791	Shipping box 4	387 mm x 196 mm x 190 mm	3805.00 g	14.41 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.