


PIR mozgásérzékelő

5905339004642



A Kanlux ZONA JQ egy mozgásérzékelő, melynek maximális hatótávolsága 10 méter. Beállítható a világítási idő és az a környezeti fényerősség, amelynél a berendezés működik.

### ÁLTALÁNOS ADATOK:

**Szín:** fehér

**Beszereles helye:** szerelés: mennyezeti

**Alkalmazás helye:** beltéri

**Relé érintkezői közötti mikrorés:** igen

**Normál gyúlékony anyagú felületekre szerelhető:** igen

**Magasság [mm]:** 55

**Átmérő [mm]:** 115

### MŰSZAKI ADATOK:

**Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC

**Névleges frekvencia [Hz]:** 50/60

**Áramütés elleni védelmi osztály:** II

**Anyag:** műanyag

**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** -20÷40

**Érzékelő típusa:** PIR

**Csatlakozó típusa:** csavaros sorkapocs

**Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm<sup>2</sup>]:** 1÷2,5

**Érzékelő működési ideje [másodperc-perc]:** 15-7

**Érzékelő működési szöge [°]:** H360/V120

**Maximális működési idő [perc]:** 7

**Minimális működési idő [s]:** 15

**Maximális teljesítmény [VA]:** 1200

**Fényerősség beállítása, melynél az érzékelő mozgást érzékel [lx]:** 3-2000

**IP védettségi fokozat:** 20

**Érzékelési tartomány [m]:** max 10

### LOGISZTIKAI ADATOK:

**Mértékegység:** 1 darab

**Csomagolás típusa:** 50

**Darabszám közbenső csomagolásban:** 1

**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 50

**Nettó egység súly [g]:** 142

**Súly [g]:** 210

**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 11.5

**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 11.5

**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 6

**Doboz súlya [kg]:** 10.5

PIR mozgásérzékelő

**Karton szélessége [cm]:** 33  
**Doboz magassága [cm]:** 25.5  
**Doboz hossza [cm]:** 60  
**Karton térfogata [m<sup>3</sup>]:** 0.05049

### EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- érzékelési tartomány maximum 10m
- a mozgásérzékelő maximális vízszintes érzékelési tartománya 360°
- a mozgásérzékelő maximális függőleges érzékelési tartománya 120°
- a világítás ideje 15s és 30min között állítható
- beállítható a környezeti megvilágítás szintje, amelynél a berendezés üzemel